

Mischverstärker UMA-2030 / UMA-2040



ELA Mischverstärker mit 3 Eingangskanälen, davon 2 Mikrofon Eingänge (XLR) und 1 AUX Eingang (Cinch). Der Mikrofon Eingang 1 kann wahlweise auch an der Gerätefront mit einem Klinkenstecker (6,3 mm) angeschlossen werden. Mikrofon Eingang 1 ist mit sprachgesteuerter Prioritäts - Schaltung ausgestattet. An der Rückseite kann eine Tischsprechstelle an die 5 Pol DIN Buchse angeschlossen werden, von der aus ein zuschaltbarer 2 Klang Gong abrufbar ist. Alle Eingänge sind an der der Gerätefront mischbar. Ein Telefoneingang mit Pegel Voreinsteller an der Rückseite ermöglicht das direkte Einsprechen von einer Telefonzentrale. Während dieser Durchsage werden alle anderen Signale stumm geschaltet. Getrennte Klangregelung durch Höhen und Tiefensteller. 2 Cinchausgänge für Zusatz-Endstufe und Aufnahmegerät stehen zur Verfügung. Nennausgangsleistung 30 Watt (UMA-2030) und 40 Watt (UMA-2040). Niederohmige (8 Ohm) und Hochohmige (100, 70, und 25 Volt) Lautsprecherausgänge stehen zur Verfügung. Anschluß für 12 Volt Notstromversorgung oder KFZ-Betrieb. Optional kann das Gerät mit Montagewinkeln in 19" Gestellschränke eingebaut werden.

Technische Daten

	UMA-2030	UMA-2040
Artikel Nr.:	110201	110204
Nennbelastbarkeit Sinus:	30Watt	40 Watt
Übertragungsbereich:	60Hz~18KHz ±3dB	
Eingänge		
Mic 1/2:	0,8 mV, 250 Ohm symetrisch, Phantomsp.	
AUX / CD:	200 mV, 47 kOhm, unsymetrisch	
Telefon:	0,1 ~ 1V,600 Ohm, symetrisch	
Ausgänge Lautsprecher:	8 Ohm, 100 V, 70 V, 25 V	
Klirrfaktor:	kleiner als 1% bei 1 kHz und Nennleistung	
Netzspannung:	AC 115V/230V 50/60Hz	
Batteriespannung:	DC 24V	
Leistungsaufnahme:	80 W	100 W
Maße (H x B x T) in mm:	88x272x300	
Gewicht:	8,0 kg	8,5 kg

Als Zubehör lieferbar:

19" Montagewinkel zum Rackeinbau, 2HE
Artikel Nr.: 111204

